

Blinc A2

Caratteristiche

Il sistema Blinc Bluetooth A2 presente nel casco Origine Delta ha un sistema di soppressione rumori digitale che riduce drasticamente le interferenze (vento, rumore del motore) e disattiva il microfono se non usato per almeno 30 secondi; per riprendere la comunicazione è sufficiente parlare e il microfono si riattiva in automatico, l'importante è che sia posizionato molto vicino alla bocca e nella corretta posizione:

Sulla asticella flessibile è presente un pallino color bianco, questo sta ad indicare la parte che deve essere rivolta verso il viso (vedi foto).

Levando il cappuccio di spugna si può notare la parte corretta del microfono che deve essere a molto vicina alla bocca.

Il cappuccio di spugna ha una parte curvilinea ed uno piatta: quest'ultima deve essere posizionata dal lato del microfono, in modo da permettere un più facile riconoscimento ed un contatto più ravvicinato con la bocca.

Accensione

Tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante "Accensione"; il LED blu si accende, si sentirà un beep ascendente e la frase "Power On".

Spegnimento

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Accensione" e "Telefono" per almeno 2 secondi, il LED Rosso si accenderà per circa 1 secondo e si sentirà la frase "Power off".

Accoppiamento con il telefono

Assicuratevi che il modulo A2 sia spento; Tenere premuto per almeno 5 secondi il pulsante "Accensione" fino a che entrambi i LED blu e rosso si accendono alternativamente e a questo punto ascolterete la frase "Pairing". Sul vostro telefono abilitate la funzione di ricerca Bluetooth, e troverete il dispositivo "Bluetooth Helmet"; Autorizzate l'accoppiamento con il modulo, udirete la frase "Pairing successful".

Una volta conclusa l'operazione i led rosso e blu smetteranno di lampeggiare e rimarrà acceso solo quello blu

Nota: se il telefono chiede un PIN code inserire "0000".

Una volta conclusa l'operazione, il modulo A2 si conatterà in automatico al telefono tutte le volte che lo accenderete.

Accoppiamento con un secondo dispositivo Bluetooth

Multipoint Bluetooth Pairing permette l'accoppiamento contemporaneo del A2 con 2 dispositivi Bluetooth.

Potete accoppiare il primo ed il secondo dispositivo seguendo la procedura descritta precedentemente al capitolo "Accoppiamento con il telefono".

Dopo aver terminato la seconda procedura di accoppiamento con il dispositivo, dal primo dispositivo selezionate nuovamente il dispositivo A2, a questo punto il modulo è pronto per poter essere utilizzato contemporaneamente da 2 dispositivi.

Intercom

Il modulo A2 può essere accoppiato con un altro modulo per essere utilizzato in modalità Intercom tra 2 caschi.

1. Accendere entrambi i moduli che volete collegare.
2. Tenere premuto il pulsante "accensione" per 2 secondi su entrambi i moduli fino a che i LED blu e rosso iniziano a lampeggiare, udirete la frase "Pairing".
3. Premere nuovamente il pulsante "Accensione" in 1 solo casco, udirete la frase "Searching" e dopo che il modulo si sarà connesso all'altro udirete la frase "Pairing successful".
4. A questo punto i due caschi sono accoppiati, per usare la funzione intercom basta premere nuovamente su uno solo dei 2 moduli il pulsante "Accensione", udirete la frase "Intercom connected" (se premete su entrambi la connessione fallisce).

Si consiglia di eseguire la procedura con i caschi indossati in modo da sentire distintamente le frasi dei vari passaggi.

Se non ascoltate la frase "Pairing succesful" la procedura non è andata a buon fine, ripeterla dal punto 1.

Se la procedura di accoppiamento non viene eseguita entro 2 minuti, il modulo A2 tornerà in modalità stand-by.

Connessione con il telefono

Il modulo A2 si connette automaticamente al vostro telefono quando lo accendete (dopo aver eseguito la prima volta la procedura iniziale di accoppiamento); nel caso che sia già acceso, basterà premere il pulsante "Telefono" e la connessione avverrà in automatico.

Comandi vocali

Tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante "Telefono" e potrete usare i comandi vocali con il vostro Smartphone.

Richiamare l'ultimo numero

Premere velocemente 2 volte il pulsante "Telefono" per richiamare l'ultimo numero, udirete la frase "Redialing".

Rispondere ad una chiamata in arrivo

Quando ricevete una chiamata, premere semplicemente il pulsante "Telefono", oppure attendere 8 secondi e il modulo A2 risponderà in maniera automatica.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata, premere 2 volte il pulsante "Telefono", udirete la frase "Call rejected".

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata premere il pulsante "Telefono", udirete la frase "Call terminated".

Ascoltare o mettere in pausa la Musica

Per ascoltare o mettere in pausa la musica, premere semplicemente il pulsante "Telefono".

Passare al brano successivo o quello precedente

Quando state ascoltando musica, tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante "Phone" e successivamente ruotate il pulsante "Telefono" in senso antiorario per passare al brano successivo, in senso orario per passare a quello precedente.

Iniziare e finire una conversazione Intercom

1. Potete iniziare una conversazione Intercom premendo il pulsante "Accensione" una sola volta.
2. Per terminare una conversazione Intercom premete nuovamente il pulsante "Accensione".

Regolare il Volume

Potete regolare il volume durante una chiamata, una conversazione Intercom o mentre ascoltate musica ruotando in senso antiorario il pulsante "Telefono" per aumentarlo, in senso orario per diminuirlo. Si consiglia di parlare forte e vicino al microfono durante una conversazione, altrimenti il microfono andrà in standby dopo 5 secondi, per riattivarsi appena ricominciate a parlare.

Accoppiare con il comando BL300

In modalità standby (led blu lampeggiante) premere il pulsante "Telefono" per circa 7 secondi fino a quando il LED blu smetterà di lampeggiare. A questo punto completate la procedura sul dispositivo BL300: premere un tasto qualsiasi e poi tenere premuti entrambi i pulsanti grigi "next" e "prev" fino a quando il led blu ricomincia a lampeggiare.

Controllo remoto con BL300

Premere il pulsante grigio (pulsante musica) per ascoltare la musica dal vostro smartphone se questa non è in esecuzione, premere nuovamente il pulsante grigio per mettere in pausa. Premere due volte velocemente il pulsante verde quando il modulo A2 è in standby per iniziare una chiamata vocale.

Per rispondere ad una chiamata in arrivo premere il pulsante verde per rispondere.

Per rifiutare una chiamata in arrivo premere due volte velocemente il pulsante verde.

Per terminare una chiamata premere il pulsante verde.

In modalità standby premere il pulsante verde per iniziare una conversazione Intercom, premerlo nuovamente per chiudere la conversazione Intercom.

Se avete accoppiato il modulo A2 con ET200, quando premete il pulsante Rosso il Walkie Talkie andrà in modalità trasmissione, appena rilasciate tornerà in modalità ricezione.

Premere il pulsante Volume+ per passare al brano successivo, tenere premuto il pulsante a lungo per aumentare il volume.

Premere il pulsante Volume- per tornare al brano precedente, tenere premuto il pulsante a lungo per diminuire il volume.

Indicatore vocale del livello di carica della batteria

Quando il modulo è spento, premere per 1 secondo il pulsante "Accensione", sentirete una voce indicare il livello di carica della batteria:

"Battery Full": 70/100%

"Battery Fifty percent": 30/70%

"Battery Low": 0/30%

Avviso batteria scarica

Quando la batteria è prossima all'esaurimento della carica, il LED rosso inizierà a lampeggiare ogni 30 secondi, e ascolterete una frase "Battery low".

Ricarica A2

Il modulo A2 può essere caricato connettendo il cavo USB ad una porta sul computer oppure ad un carica batterie standard. Il LED rosso si illuminerà durante la ricarica, e si spengerà alla fine della ricarica; il tempo impiegato per una ricarica completa è circa 3 ore.

Connessione con altri dispositivi

Se avete un dispositivo bluetooth standard seguire le indicazioni sia del dispositivo sia quelle descritte sopra.

Aggiornamento del dispositivo

Tutti gli utenti hanno libero accesso agli aggiornamenti firmware per il modulo A2 in modo di avere sempre il dispositivo al top delle performance.

Reset system

Per resettare il modulo premere una volta il pulsante reset.

1

Posizione corretta
IL Microfono deve essere
posizionato vicino alla bocca



2

Sull'asticella flessibile
è presente un pallino bianco
indica la parte che deve
essere rivolta verso il viso



3

Il cappuccio di spugna ha
una parte con sezione diversa



4

Posizionare la parte piatta
dal lato del microfono vicino
alla bocca

